

Rozšírený filter

1. Rozšírený filter si musíme zapnúť. V číselníku na ktoromkoľvek mieste stlačíme pravé tlačidlo myši a cez **Nastavenia** zapneme **Filter číselníka**. Filter sa nastavuje pre každú databázu a každého klienta.

Tovary, Databáza: WISP_ZAK_OPTOCON

Záznam Vyhľadavanie Výstupy Okná Služby

Filter Stĺpce

Kód	Názov	Sklad	Stav	Stav be
0.0 - prázdny riadok			1	0,000
10006000.OR.00.FS	Ochranná bužírka 2mm ORANGE Furcat		1	100,000
10006000.YE.00.FS	Och		1	70,000
10008000.OR.00.FS	Och		1	331,000
10008000.OR.00.FS	Och		3	0,000
10008000.YE.00.FS	Och		1	0,000
10008000.YE.00.FS	Och		3	0,000

Oprava F4
Pohľad F3
Výstupy
Ďalšie funkcie
Inventúra

10102001.YE.01.CN	TE SAH	Generovanie údajov o nových	Ctrl+A	1	12,294
10106001.01.00	Opt	Stavy tovarov na všetkých skladoch	Ctrl+G	3	0,000
10106001.GR.00	SX	Označ / odznač tovar	Ctrl+Ins	1	0,000
10106001.YE.01.CN	LCX	Označ zobrazené tovary		1	4,074
10106001.YE.01.CN	LCX	Odznač všetky tovary		3	0,000
10107001.OR.01.HS	01-E	Zarad' označené do skupiny		1	0,000
10107001.YE.01.CN	LCX	Nastavenia			
10108001.YE.01	Corning 9/125/900/2900, SMF-28, žltý				
10108001.YE.01.CN	LCXLI2-D2001-U720, Corning SM, 2.8mm, \				
10108001.YE.01.CN	LCXLI2-D2001-U720, Corning SM, 2.8mm, \				
10108001.YE.01.CN.P	LCXLI2-D2001-U520, Corning SM, 2.9mm, \				
10114002.RI.01.CN	LCXLI2-D2002-U740, Corning SM DX Mini				

Raster
Vyhľadavanie
Zložky
Tlač číselníka
Filter číselníka
Počet záznamov

2. Nad hlavičkami stĺpcov sa otvoria polia na rýchle filtrovanie pre **každý**, aj **voliteľný**, či **vložený** (Ctrl+F9), stĺpec číselníka.

Tovary, Databáza: WISP_ZAK_OPTOCON

Záznam Vyhľadavanie Výstupy Okná Služby

Filter Stĺpce

X	Kód	Op	100	
	Kód	Názov	Sklad	Stav
	25522102.HP	Opt. kon. HFBR 4511 blue	1	100,000
	25522107.HP	Opt. kon. HFBR 4501 gray	1	100,000

3. Zápisom hodnoty v tomto poli a odchodom z tohto poľa /**Enter**/ sa filtruje číselník podľa zadaného reťazca. Ak nedáme **Enter** a presunieme sa myšou (alebo TAB) na iné pole, tam zadáme ďalšiu podmienku a až potom dáme **Enter**, filtrovanie bude za obe polia **súčasne**.

Tovary, Databáza: WISP_ZAK_CDM

Záznam Vyhľadavanie Výstupy Okná Služby

4. Ak pred reťazec dáme znak %, výber pre filter bude aj vo **vnútri reťazca** (na obrázku reťazec **vlá**). Bez tohto znaku filtruje vždy od začiatku poľa. Ak pred reťazec vložíme znak =, filtrovanie bude brať do úvahy aj veľké a malé písmená. Pre číselné polia znaky „%“ a “=” nemajú zmysel.

Záznam Vyhľadavanie Výstupy Okná Služby			
Filter Stĺpce			
X	%vlá		
	Kód	Názov	Sklad
▶	10101001.00.00.F	Optické vlákno FUJIKURA SM -LWP G.652	
	10120012.00.03.xx	Kábel SM 12x9/125; 12-vláknový	
	10420012.00.03.KE.01	Kábel 62,5/125 24-vláknový	
	120000 1	Nádobka na odhadzovanie	

5. Ak pred reťazec či číslo vložíme znak > alebo <, filtrovanie bude vyberať údaje väčšie alebo menšie, ako zadané. V príklade budú vybrané riadky s cenou menšou ako 0,05 a zároveň so stavom väčším ako 10 000. (Každý vybraný riadok spĺňa obe podmienky).

Záznam Vyhľadavanie Výstupy Okná Služby Prístupové práva				
Filter				
X	<0,05	>10000		
	CENA	Stav	Kód	EAN_1
▶	0,01	18 438,00	5201195802781	383884752109
	0,01	13 290,00	5202167273621	383884751808
	0,01	19 249,00	5201198573301	383884752111
	0,01	18 955,00	520571552362	
	0,02	16 137,50	9807167093301	383884751032
	0,02	26 218,75	5205196823621	383884751875

6. Tlačidlo **X** na začiatku filtrovacieho riadku zruší všetky zadané údaje.
7. Nastavenie rozšíreného filtrovania sa po odchode z číselníka **neodpamätáva**.
8. Na jednotlivé polia rozširujúceho filtra sa môžeme nastaviť aj kombináciou klávesov Alt + poradové číslo poľa v rozsahu 1 až 9. Pozor, reaguje iba na číselné klávesy z horného radu. Na tretie pole sa napr. dostaneme cez **Alt+3**. Nazad do riadkov číselníka sa dostanem, keď znovu stlačím kombináciu Alt+číslo.

9. Zelené polia slúžia na primárne filtrovanie, biele políčka by mali slúžiť na zúženie už predtým vybraných položiek. Ak vyberieme ako prvú podmienku „biele“ pole, vyhľadávanie pri veľkých databázach (desiatky až stovky tisíc riadkov) môže trvať dlhšie. To znamená, že zelené polia idú rýchlejšie. Ak je nastavený filter v bielom poli, nedá sa použiť funkcia na zistenie počtu riadkov (Ctrl+Alt+p).

X								
Kód	Názov	Sklad	Stav	Cena	Stav bez rezervácií	MJ		R

10. Ak vo výdajke v poli **Tovar** stlačíme kláves **F2** a pole je Tovar je ešte prázdne, zobrazí sa číselník tovarov tak, že kurzor je na prvom filtrovacom poli, kde môžeme okamžite vložiť podmienku a klávesom Enter sa presunieme na ďalšie pole. To je výhodné, ak často potrebujeme zadávať dve (prípadne viac) výberové podmienky.

Tovary, Databáza: WISP_ZAK_OPTOCON

Záznam Vyhľadávanie Výstupy Služby

Filter

X opt

Názov Kód

Príklad : Na poli **Tovar** dám kláves **F2**, dostanem sa do číselníka tovarov, kde stojím na prvom poli - nie sú zobrazené žiadne tovary.

Tovary, Databáza: WISP_ZAK_CDM

Záznam Vyhľadávanie Výstupy Služby

Filter Stĺpce

X

Priemer Sirka Str. otvor Model Kód Názov MJ Uprava Pocet die

Zadáam tri požadované údaje a vyberiem konkrétny tovar /V celej operácii na 3x stlačené **Enter**/. Stlačím Alt+1 (resp. Alt+2, alebo myšou sa nastavím na požadovaný riadok :) a vyberiem požadovaný riadok do výdajky.

	Priemer	Sírka	Str. otvor	Model	Kód	Názov	MJ	Uprava	Pocet di
►	14	6	65,1	B800	03885407		ks	SI	4
	14	6	65,1	PV	03839407		ks	SI	4
	14	6	65,1	PXC	03918407		ks	CMP	4
	14	6	65,1	PF	03883407		ks	HSS	4
	14	6	74,1	B800	03885408		ks	SI	4
	14	6	74,1	PV	03839408		ks	SI	4
	14	6	74,1	PXC	03918408		ks	CMP	4
	14	6	74,1	PF	03883408		ks	HSS	4
	14	6	72	BLADE	F6040BA35C	BLADE 4 X 100 14 6J 35 SILV	ks	SILVER	4
	14	6	67,1	INFINY BLITZ	F6040IBM35C	INFINY BLITZ 4 X 100 14 6J 35	ks	BLACK MIRROR	4
	14	6	67,1	INFINY MAX	F6040INQ33C	INFINY MAX 4 X 100 14 6J 33	ks	GUN MET-MIRROR F,	4
	14	6	67,1	INFINY MAX	F6040INQ35C	INFINY MAX 4 X 100 14 6J 35	ks	GUN MET-MIRROR F,	4
	14	6	67,1	RACER AXIS	F6040AIQ35C	RACER AXIS 4 X 100 14 6J 35	ks	GUN MET-MIRROR F,	4
	14	6	67,1	RACER AXIS	F6040AIQ16E	RACER AXIS 4 X 108 14 6J 16	ks	GUN MET-MIRROR F,	4